



**MODULADOR
PCM55SAW
PICO MACOM
\$8,995 MXN**

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ELECTRONICO DE CABECERA PCM55SAW

55dBmV salida mínima para un portador 61dB en banda a ruido proporciona una calidad de imagen superior (PCM55SAW)

Rango de frecuencia 552 ~ 860MHz (CATV 79-135) (UHF 14-69) (PCM55SAW)

Salida mínima 55dBmV para un portador 64dB, proporciona una calidad de imagen superior (PLM860SAW)

82 canales Rango de frecuencia 54 ~ 550MHz (CATV 2 ~ 13 ~ A1 A5, A ~ PPP (PLM860SAW)

SAW IF filtro para un alto rendimiento del canal adyacente superior, permite un extensión del canal

BTSC estéreo compatible pre-énfasis interruptor de desactivación ofrece acceso a través de las señales estéreo

Controles del panel frontal y el punto de prueba permiten la configuración y monitorización sencilla

Los desplazamientos de IRC y HRC disponibles para valores de frecuencia en sistemas que utilicen canales compensados

toma de corriente auxiliar para mayor comodidad

Canales de formato PAL opcionales disponibles

Aprobado UL.

☎ 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

 **Antenas de México**
45 AÑOS A TU SERVICIO

ESPECIFICACIONES

OUTPUT FREQUENCY RANGE	552~860MHz
Tuning	Channelized
RF Output Level	55dBmV
CARRIER TO NOISE (IN-BAND)	64dB
CARRIER TO NOISE (OUT OF BAND)	64dB
Spurious Output	>65dB
Video Frequency Response	±1.5dB
Video Signal to Noise	60dB
Audio Input Type	Monaural/MTS Baseband
Audio Frequency Response	50~15,000Hz
Video Input Connection	75Ω F-Female
Audio Input Connection	600ΩF-Female Unbalanced
RF Output Connection	75Ω F-Female
Voltage Input	115VAC
Power Output Receptacle	Yes
Dimensions	19" (W) x 3" (D) x 1.75" (H)
Weight	3.9 lbs.

☎ 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

 **Antenas de México**
45 AÑOS A TU SERVICIO