



FEEDHORN BULLSEYE CHAPARRAL BANDA C Y KU \$26,995 MXN

CARACTERÍSTICAS

El FEED HORN CHAPARRAL BULLSEYE se utiliza en los sistemas de satélite que requieren la recepción de señales por Satélite en las banda C (3,7-4,2 GHz) y KU (11,7 a 12,75 GHz). Este Dispositivo es usado para la recepción simultánea de banda C y banda KU, con polaridades Horizontales y Verticales. Incluye el anillo escalar que es ajustable y proporciona una óptima recepción y un firme rechazo a las interferencias. Si requiere Ud tomar ambas Banda C y KU necesitara los Lnbs C y KU, Idóneo para los Operadores de Cable.

ESPECIFICACIONES

Part Number	11-3179-1
Frequency Range	C-Band: 3.7-4.2 GHz (Ku-Band: 11.70-12.75 GHz)
VSWR	C-Band: 1.6 to 1 (Ku-Band: 1.4 to 1)
f/D Range	.39 to .42
Cross Pol. Isolation	C-Band: 18 dB (Ku-Band: 25 dB)
RF Ports	C-Band: WR229 (Ku-Band: WR75)
Temperature Range	-40° C to +60° C
Size	8.625" x 8" x 5.5"
Weight	3 lbs.
Warranty	2 years

☎ 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

 **Antenas de México**
45 AÑOS A TU SERVICIO